

**1002 KVA PERKİNS MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER**

Standby güç	KVA	1002	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	802	Jeneratör modeli	EP1000
Prime güç	KVA	911	Motor markası	PERKİNS
Prime güç	KW	728	Motor modeli	4008TAG1A
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			2460x7000x3950	
Kabinli Ağırlık (Kg)			11640	
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			2024x4680x2730	
Kabinsiz ağırlık (Kg)			7110	
Motor gücü	Standby (KW)		844	
	Prime (KW)		767	
Motor Devri (rpm)			1500	
Silindir hacmi (lt)			30,561	
Silindir sayısı ve dizilişi			8 TEK SIRA	
BorexStroke(mmxmm)			160x190	
Sıkıştırma oranı			13,6:1	
Governör tipi			ELEKTRONİK	
Emme sistemi			TURBOŞARJLI-İTERCOOLER	
Püskürtme şekli			Direkt	
Soğutma şekli			Radyatörlü	
Yakıt sarfıyatı (Lt/h)	Tam Yükte		195	
	%50 Yükte		98	
Motor yağ kapasitesi (Lt)			153	
Alternatör voltajı(V)			400	
Alternatör Frekansı(HZ.)			50	
Alternatör Devri(rpm)			1500	
Gerilim Toleransı			+/- %1	
İzolasyon sınıfı			H	
Koruma sınıfı			IP 21/23	
Verim(%)			95	
Aşırı yüklerde çalışma zamanı			1saatte %110 2 dakikada %150	

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.