



2028 KVA PERKİNS MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Standby güç	KVA	2028	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	1622	Jeneratör modeli	EP2028
Prime güç	KVA	1844	Motor markası	PERKİNS
Prime güç	KW	1476	Motor modeli	4016TAG1A
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			N/A	
Kabinli Ağırlık (Kg)			N/A	
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			2190x5632x3425	
Kabinsiz ağırlık (Kg)			15100	
Motor gücü	Standby (KW)		1690	
	Prime (KW)		1537	
Motor Devri (rpm)			1500	
Silindir hacmi (lt)			61,123	
Silindir sayısı ve dizilişi			16-60°V	
BorexStroke(mm x mm)			160x190	
Sıkıştırma oranı			13,6:1	
Governör tipi			ELEKTRONİK	
Emme sistemi			TURBOŞARJLI-İTERCOOLER	
Püskürtme şekli			Direkt	
Soğutma şekli			Radyatörlü	
Yakıt sarfıyatı (Lt/h)	Tam Yükte		383	
	%50 Yükte		185	
Motor yağ kapasitesi (Lt)			214	
Alternatör voltajı(V)			400	
Alternatör Frekansı(HZ.)			50	
Alternatör Devri(rpm)			1500	
Gerilim Toleransı			+/- %0,5	
İzolasyon sınıfı			H	
Koruma sınıfı			IP 21/23	
Verim(%)			95,8	
Aşırı yüklerde çalışma zamanı			1saatte %110 2 dakikada %150	

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.