



1500 KVA PERKİNS MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Standby güç	KVA	1500	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	1200	Jeneratör modeli	EP1500
Prime güç	KVA	1364	Motor markası	PERKİNS
Prime güç	KW	1091	Motor modeli	4012-46TAG1A
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			2460x8000x3950	
Kabinli Ağırlık (Kg)			15500	
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			2115x4959x2820	
Kabinsiz ağırlık (Kg)			10500	
Motor gücü	Standby (KW)		1263	
	Prime (KW)		1148	
Motor Devri (rpm)			1500	
Silindir hacmi (lt)			45,482	
Silindir sayısı ve dizilişi			12-60°V	
BorexStroke(mmxmm)			160x190	
Sıkıştırma oranı			13,0:1	
Governör tipi			ELEKTRONİK	
Emme sistemi			TURBOŞARJLI-İTERCOOLER	
Püskürtme şekli			Direkt	
Soğutma şekli			Radyatörlü	
Yakıt sarfiyatı (Lt/h)	Tam Yükte		281	
	%50 Yükte		154	
Motor yağ kapasitesi (Lt)			177	
Alternatör voltajı(V)			400	
Alternatör Frekansı(HZ.)			50	
Alternatör Devri(rpm)			1500	
Gerilim Toleransı			+/- %0,5	
İzolasyon sınıfı			H	
Koruma sınıfı			IP 21/23	
Verim(%)			94,9	
Aşırı yüklerde çalışma zamanı			1saatte %110 2 dakikada %150	

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.