



155 KVA PERKİNS MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Standby güç	KVA	155	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	124	Jeneratör modeli	EP155
Prime güç	KVA	140,5	Motor markası	PERKİNS
Prime güç	KW	112,5	Motor modeli	1006TAG
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			1120x3000x1900	
Kabinli Ağırlık (Kg)			1700	
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			1050x2300x2050	
Kabinsiz ağırlık (Kg)			1390	
Motor gücü	Standby (KW)		137,5	
	Prime (KW)		125	
Motor Devri (rpm)			1500	
Silindir hacmi (lt)			5,99	
Silindir sayısı ve dizilişi			6 TEK SIRA	
BorexStroke(mmxmm)			100x127	
Sıkıştırma oranı			17:01	
Governör tipi			MEKANİK	
Emme sistemi			TURBOŞARJLI-İTERCOOLER	
Püskürtme şekli			Direkt	
Soğutma şekli			Radyatörlü	
Yakıt sarfiyatı (Lt/h)	Tam Yükte		33,3	
	%50 Yükte		16,9	
Yakıt tankı kapasitesi			Tam yükte 8 saatlik kapasite	
Motor yağ kapasitesi (Lt)			19	
Alternatör voltajı(V)			400	
Alternatör Frekansı(HZ.)			50	
Alternatör Devri(rpm)			1500	
Gerilim Toleransı			+/- %1	
İzolasyon sınıfı			H	
Koruma sınıfı			IP 21/23	
Verim(%)			91,7	
Aşırı yüklerde çalışma zamanı			1saatte %110 2 dakikada %150	

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.