



22KVA EMSA MOTORLU DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Jeneratör markası	EMSA	Jeneratör modeli	EN22
Standby güç(KVA)	Standby güç(KW)	Prime güç(KVA)	Prime güç(KW)
22	17.6	20	16
Boyutlar	Kabinli		
En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)	Ağırlık(kg)
835	2200	1460	616
Boyutlar	Kabinsiz		
En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)	Ağırlık(kg)
800	1450	1100	454
Dizel Motor markası	EMSA	Motor modeli	E4-2.27D
Standby(KW)	Prime(KW)	Motor devir	Zaman
21	19	1500	4 zamanlı
Silindir hacmi(lt)	Silindir sayısı dizilişi	BorexStrok(mm)	Sıkıştırma oranı
2.156	4 tek sıra	85x95	18:01
Motor devri(rpm)	Governör tipi	Emme sistemi	Püskürtme şekli
1500	mekanik/elektronik	doğal	Direkt
Soğutma şekli	Yakıt sarfıyatı%50 yükte (lt/h)	Yakıt sarfıyatı%100yükte (lt/h)	Yağ kapasitesi(lt)
Radyatörlü	2,81	5,62	6
Alternatör voltajı(V)	Alternatör frekansı(Hz)	Kısa devre akımı	Alternatör devri
400	50	%300(0.5sn)	1500
İzolasyon sınıfı	Koruma sınıfı	Verim(cos=.0.8)%	Aşırı yüklenme
H	IP21/23	82,7	1saatte%110 2dak.%150

Emsa Jeneratör dökümandaki bilgilerin birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.