



35 KVA DEUTZ MOTORLU DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Jeneratör markası	EMSA	Jeneratör modeli	ED35
Standby güç(KVA)	Standby güç(KW)	Prime güç(KVA)	Prime güç(KW)
35	28	32	25,6
Boyutlar	Kabinli		
En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)	Ağırlık(kg)
1070	2350	1160	950
Boyutlar	Kabinsiz		
En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)	Ağırlık(kg)
1000	1656	1300	772
Dizel Motor markası	DEUTZ	Motor modeli	D226-3
Standby(KW)	Prime(KW)	Motor devir	Zaman
33	30	1500	4 zamanlı
Silindir hacmi(lt)	Silindir sayısı dizilişi	BorexStrok(mm)	Sıkıştırma oranı
3,117	3 TEK SIRA	105x120	16,4:1
Motor devri(rpm)	Governör tipi	Emme sistemi	Püskürtme şekli
1500	mekanik/elektronik	DOĞAL	Direkt
Soğutma şekli	Yakıt sarfiyatı%50 yükte (lt/h)	Yakıt sarfiyatı%100yükte (lt/h)	Yağ kapasitesi(lt)
Radyatörlü	4,07	8,15	7,25
Alternatör voltajı(V)	Alternatör frekansı(Hz)	Kısa devre akımı	Alternatör devri
400	50	%300(0.5sn)	1500
İzolasyon sınıfı	Koruma sınıfı	Verim(cos=.0.8)%	Aşırı yüklenme
H	IP21/23	85	1saatte%110 2dak.%150

Emsa Jeneratör dökümandaki bilgilerin birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.