



430 KVA DEUTZ MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Standby güç	KVA	430	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	344	Jeneratör modeli	EDO430
Prime güç	KVA	392	Motor markası	DEUTZ
Prime güç	KW	314	Motor modeli	BF6M1015C-G4
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.				1776x3600x2050
Kabinli Ağırlık (Kg)				3214
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.				1776x3000x1900
Kabinsiz ağırlık (Kg)				2714
Motor gücü		Standby (KW)		345
		Prime (KW)		313,6
Motor Devri (rpm)				1500
Silindir hacmi (lt)				11,9
Silindir sayısı ve dizilişi				6VTİP
BorexStroke(mmxmm)				132x145
Sıkıştırma oranı				16.5:1
Governör tipi				MEKANİK-ELEKTRONİK
Emme sistemi				TURBOŞARJ-INTERCOOLER
Püskürtme şekli				Direkt
Soğutma şekli				Radyatörlü
Yakıt sarfıyatı (Lt/h)		Tam Yükte		79,63
		%50 Yükte		38,12
Yakıt tankı kapasitesi				Tam yükte 8 saatlik kapasite
Motor yağ kapasitesi (Lt)				38
Alternatör voltajı(V)				400
Alternatör Frekansı(HZ.)				50
Alternatör Devri(rpm)				1500
Gerilim Toleransı				+/- %1
İzolasyon sınıfı				H
Koruma sınıfı				IP 21/23
Verim(%)				93,2
Aşırı yüklerde çalışma zamanı				1saatte %110 2 dakikada %150

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.