

**71,5 KVA PERKİNS MOTORLU JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER**

Standby güç	KVA	71,5	Jeneratör markası	EMSA
Standby güç	KW	57,2	Jeneratör modeli	EP71
Prime güç	KVA	65	Motor markası	PERKİNS
Prime güç	KW	52	Motor modeli	1104A-44TG1
Kabinli Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			1070x2750x1670	
Kabinli Ağırlık (Kg)			1150	
Kabinsiz Ebatlar (EnxBoyxYükseklik)mm.			1000x1880x1870	
Kabinsiz ağırlık (Kg)			910	
Motor gücü	Standby (KW)		64,3	
	Prime (KW)		58,4	
Motor Devri (rpm)			1500	
Silindir hacmi (lt)			4,4	
Silindir sayısı ve dizilişi			4 TEK SIRA	
BorexStroke(mmxmm)			105x127	
Sıkıştırma oranı			17,25:1	
Governör tipi			MEKANİK	
Emme sistemi			TURBOŞARJLI	
Püskürtme şekli			Direkt	
Soğutma şekli			Radyatörlü	
Yakıt sarfiyatı (Lt/h)	Tam Yükte		14,8	
	%50 Yükte		8	
Yakıt tankı kapasitesi			Tam yükte 8 saatlik kapasite	
Motor yağ kapasitesi (Lt)			8	
Alternatör voltajı(V)			400	
Alternatör Frekansı(HZ.)			50	
Alternatör Devri(rpm)			1500	
Gerilim Toleransı			+/- %1	
İzolasyon sınıfı			H	
Koruma sınıfı			IP 21/23	
Verim(%)			89,9	
Aşırı yüklerde çalışma zamanı			1saatte %110 2 dakikada %150	

Emsa jeneratör broşürdeki bilgilerden herhangi birini veya tamamını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.